



Inwerter sieciowy FRONIUS PRIMO 3.0-1 3kW

Opis produktu

Inwerter sieciowy FRONIUS PRIMO 3.0-1 o mocy 3kW

Falownik FRONIUS PRIMO 3.0-1 o mocy znamionowej na wyjściu 3kW zapewnia zoptymalizowane zarządzanie energią.

Seria Fronius Primo obejmuje zakres znamionowej mocy wyjściowej od 3,0kW do 8,2 kW. To jednofazowe i beztransformatorowe urządzenie jest idealnym falownikiem dla gospodarstw domowych.

Dzięki nowoczesnej technologii SuperFlex Design uzyskano maksymalną elastyczność w projektowaniu instalacji. Natomiast system montażu instalacji SnapINverter a także konserwacja są bardzo proste i wygodne. Zintegrowany pakiet komunikacyjny z interfejsem WLAN (WiFi), funkcją zarządzania energią a także wieloma interfejsami i innymi cechami sprawia, że Fronius Primo jest urządzeniem bardzo „komunikatywnym” w stosunku do swojego właściciela. **Podstawową gwarancję można rozszerzyć nawet do 20 lat zgodnie z warunkami gwarancji producenta.**

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



FRONIUS PRIMO

Komunikatywny falownik, zapewniający zoptymalizowane zarządzanie energią.



System montażu
SnapINverter



Komunikacja
Ethernet i WiFi



SuperFlex
Design



Dynamic Peak
Manager



Smart Grid
Ready



Ograniczenie
wypływu energii



Wyprodukowano
w Austrii / UE



Seria Fronius Primo, obejmująca klasy mocy od 3,0 do 8,2 kW, doskonale uzupełnia nową generację falowników SnapINverter. Jednofazowe, beztransformatorowe urządzenie jest idealnym falownikiem do zastosowania w gospodarstwach domowych.

Dzięki innowacyjnej technologii SuperFlex Design uzyskano maksymalną elastyczność w projektowaniu instalacji, podczas gdy system montażu instalacji SnapINverter oraz konserwacja są tak proste, jak to tylko możliwe. Seryjnie zintegrowany pakiet komunikacyjny z interfejsem WLAN, funkcją zarządzania energią, licznymi interfejsami i wieloma innymi cechami sprawia, że Fronius Primo jest bardzo „komunikatywny” w stosunku do swojego właściciela.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

DANE WEJŚCIOWE	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Liczba trackerów MPP	2				
Maks. prąd wejściowy ($I_{dc \max 1} / I_{dc \max 2}$)	12.0 A / 12.0 A				
Maks. prąd zwarciaowy dla pola modułów (MPP1 / MPP2)	18.0 A / 18.0 A				
Zakres napięcia wejściowego ($U_{dc \min} - U_{dc \max}$)	80 - 1000 V				
Napięcie rozpoczęcia pracy ($U_{dc \text{ start}}$)	80 V				
Użyteczny zakres napięć MPP	80 - 800 V				
Liczba łańcuchów na tracker MPP	2 + 2				
Maks. moc generatora PV ($P_{dc \max}$)	4.5 kW _{peak}	5.3 kW _{peak}	5.5 kW _{peak}	6.0 kW _{peak}	6.9 kW _{peak}
DANE WYJŚCIOWE	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Moc znamionowa AC ($P_{ac,n}$)	3,000 W	3,500 W	3,680 W	4,000 W	4,600 W
Maks. moc wyjściowa	3,000 VA	3,500 VA	3,680 VA	4,000 VA	4,600 VA
Prąd wyjściowy AC ($I_{ac \text{ nom}}$)	13.0 A	15.2 A	16.0 A	17.4 A	20.0 A
Przyłącze sieciowe (zakres napięcia)	1 – NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V)				
Częstotliwość (zakres częstotliwości)	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)				
Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD	< 5 %				
Współczynnik mocy ($\cos \phi_{ac,n}$)	0,85–1 ind. / poj.				

DANE OGÓLNE	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	645 x 431 x 204 mm				
Waga	21.5 kg				
Stopień ochrony IP	IP 65				
Klasa ochronności	1				
Kategoria przepięciowa (DC/AC) ¹⁾	2 / 3				
Pobór energii w nocy	< 1 W				
Topologia falownika	Beztransformatowa				
Chłodzenie	Regulowana wymuszona wentylacja				
Montaż	Montaż wewnętrzny lub na zewnątrz budynków				
Zakres temperatury otoczenia	od -40 do +55°C				
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0–100%				
Maks. wysokość nad poziomem morza	4000 m				
Zaciski przyłączeniowe DC	4x DC+ i 4x DC- zaciski śrubowe - 2,5–16 mm ²				
Zaciski przyłączeniowe AC	3-stykowe zaciski śrubowe AC 2,5–16 mm ²				
Certyfikaty i zgodność z normami	DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105				

WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Maks. sprawność	98.0 %	98.0 %	98.0 %	98.1 %	98.1 %
Europejska sprawność ważona (η _{EU})	96.1 %	96.8 %	96.8 %	97.0 %	97.0 %
Sprawność dostosowania MPP	> 99.9 %				

ZABEZPIECZENIA	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Pomiar rezystancji izolacji DC	Tak				
Zachowanie w momencie przeciążenia	Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjściowej				
Rozłącznik DC	Tak				
Ochrona przed odwróconą polaryzacją	Tak				
Moduł monitorujący prąd różnicowy RCMU	Tak				

INTERFEJSY	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
WLAN / Ethernet LAN	Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)				
6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia	Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego				
USB (gniazdo typu A) ²⁾	Dla nośników USB: rejestrowanie danych, aktualizacja oprogramowania falownika				
2x RS422 (gniazdo RJ45) ²⁾	Fronius Solar Net				
Wyjście przekaźnikowe ²⁾	Zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika)				
Rejestrator danych i webserwer	Zintegrowany				
Wyjście sygnałowe ²⁾	Podłączenie licznika S0 / Monitorowanie stanu ochronników przeciwprzepięciowych				
RS485	Modbus RTU SunSpec lub podłączenie inteligentnego licznika energii				

¹⁾ Wg IEC 62109-1.

²⁾ Dostępny także w wariancie „light”

Więcej informacji dostępne na stronie www.fronius.pl/solar.